

Generador Monofasico de 19 500 W pico con motor a gasolina  
Briggs & Stratton 35 HP



MODELO

G185MG3500BS

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Robusto , portátil y totalmente ensamblado

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Contractor Pro



MOTOR

Marca del Motor	Brigg & Stratton
Potencia del Motor	35.00 hp
Desplazamiento	993 cc
Encendido	Electrico
Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	4
Tipo de Valvulas	OHV
Velocidad del Motor	3600 RPM RPM
Capacidad del Tanque de Combustible	45.00 litros
Aceite Recomendado	SAE-30 (venta por separado)
Filtro de Aceite	Incluido
Capacidad de Aceite	2.4
Sensor de Bajo Nivel de Aceite	Bulbo de presion de aceite

USOS

Ideales para construccion ligera y energia de respaldo en emergencias

BENEFICIOS

Energía Portátil  
Fácil arranque  
Fácil transportación.

CARACTERISTICAS

Tiempo de Operacion al 50% de la carga	7.00 horas
--	------------



Potencia Maxima	19.50 kVA
Potencia Nominal	17.00 kVA
Voltaje	120 / 240 V
Alternador	Libre de mantenimiento sin escobillas
Frecuencia	60 Hertz
Fases	Monofásico
Contactos	120 / 240 V
Tipo de Enfriamiento	Aire
Rango de Decibeles a 7 metros	85.00 dB
Bateria	No Incluida
Panel	3 contactos Duplex , 3 Twist Lock , Proteccion sobrecarga + Interruptor termomagnetico
Incluye	No Incluida

## MODELO

G185MG3500BS

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Robusto , portátil y totalmente ensamblado

## MARCA

EVANS

## CATEGORÍA

Contractor Pro

## INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 Año
Certificacion	EPA
Dimensiones de Empaque	92.00 X 69.00 X 106.00 cm
Peso	176.00 kg

HIMAQSA

HIMAQSA