

Generador Monofásico de 3,500 W pico con motor Kohler de 6,5 HP



MODELO

G35MG0650K

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Portátil

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Recreacional DIY



MOTOR

Marca del Motor	Kohler®
Potencia del Motor	6.50 hp
Desplazamiento	208 cc
Encendido	Manual
Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	4
Tipo de Valvulas	OHV
Velocidad del Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque de Combustible	15.00 litros
Aceite Recomendado	SAE-30 (venta por separado)
Filtro de Aceite	Incluido
Capacidad de Aceite	0.6
Sensor de Bajo Nivel de Aceite	Si

CARACTERISTICAS

Tiempo de Operacion al 50% de la carga	16.00 horas
--	-------------

USOS

Ideales para actividades al aire libre como camping, pesca, casas de campo, etc.

BENEFICIOS

Diseño compacto Bajo nivel de ruido Fácil transportación



Potencia Maxima	3.50 kVA
Potencia Nominal	3.00 kVA
Voltaje	120 V
Alternador	Europeo sin escobillas, uso pesado
Frecuencia	60 Hertz
Fases	Monofásico
Contactos	NEMA 5-20R
Tipo de Enfriamiento	Aire
Rango de Decibeles a 7 metros	75.00 dB
Clavija	No incluida
Panel	Contactos Duplex & Proteccion de sobrecarga

MODELO

G35MG0650K

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Portátil

MARCA

EVANS

CATEGORÍA

Recreacional DIY

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 AÑO
Certificacion	EPA & CARB
Dimensiones de Empaque	63.00 X 48.00 X 53.00 cm
Peso	40.00 kg